



- ① - Procedere al montaggio seguendo le operazioni in ordine numerico progressivo.
- ② - Proceed with assembling following the operations in progressive numerical order.
- ③ - Arbeitsgänge in numerischer Ordnung ausführen, um das Gerät zu installieren.
- ④ - Производите установку в порядке увеличения обозначенных выше номеров.
- ⑤ - Il faut procéder à le montage exécutant les opérations par l'ordre numérique progressif.
- ⑥ - Proceder a montagem segundo as instruções em ordem numerica progressiva.
- ⑦ - Proceder al montaje siguiendo las operaciones en orden numerico progresivo.

D28G01 A
D28G02 A



WIRING INSTRUCTIONS

- 1 - Strip the wire coming from the junction box and from the fixture, twist them together with the white wires, insert a connector and twist tightly
- 2 - Do the same procedure for the black wire
- 3 - If the cable coming from the structure is flat, strip the lined or rubbed wire, twist it with the white wire, insert a connector and twist tightly
- 4 - Strip the yellow and green ground wire, twist them together, insert a connector and twist tightly
- 5 - If the junction box has no ground wire, connect the fixture wire to the cross bar wires
- 6 - If the cross bar has no ground wire, connect the fixture wire to the yellow screws present

INSTRUCTION POUR LE CABLAGE

- 1 - Dénuder les fils provenant de la boîte de jonction et de la structure, enrouler les fils blancs entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
- 2 - Effectuer la même opération avec le fil noir
- 3 - Si le câble de la structure est du type plat, dénuder le fil avec la règle ou la saignée, l'enrouler avec le blanc, introduire un connecteur et tordre avec force
- 4 - Dénuder les fils de terre jaune et vert, les enrouler entre eux, introduire un connecteur et tordre avec force
- 5 - Si la boîte de jonction n'est pas munie de fil de terre, connecter le fil de la structure au fil relié à la bride
- 6 - Si la bride n'est pas munie de fil de terre, relier le fil de la structure à la vis jaune présente sur celle-ci

D28G01 A
Max 1x40W G16,5 Candelabra E12 OR
Max 1x60W G16,5 Candelabra E12
D28G02 A
Max 1x60W T4 Bi-Pin G9